

Благодарим Вас за выбор 4G LTE Wi-Fi роутера 835FT.

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главной странице программы управления, а также на сайте MTC по адресу: [www.mts.ru/835FT](http://www.mts.ru/835FT)

#### Назначение устройства

Данное устройство предназначено для работы в сетях 4G (LTE), 3G (UMTS) и 2G (GSM).

4G LTE Wi-Fi роутер предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi
- доступа в сеть Интернет
- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

#### Технические характеристики

Поддержка частот:

- GSM: 900/1800 МГц
- UMTS: 900/2100 МГц
- LTE-FDD 800/1800/2600 МГц (B20/3/7)
- LTE-TDD 2600 МГц (B38)

Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц до 8 пользователей одновременно

#### Скорость передачи данных:

- по технологии LTE – до 150 Мбит/с
- по технологии HSPA+ – до 21,6 Мбит/с
- по технологии EDGE – до 236,8 кбит/с
- по технологии GPRS – до 85,6 кбит/с

#### Требования к операционной системе ПК:


Microsoft Windows:	MAC OS:
Windows 7	OS X 10.9
Windows 8	OS X 10.10
Windows 8.1	OS X 10.11
Windows 10	OS X 10.12
	OS X 10.13

#### Комплект поставки:

- Беспроводной роутер 835FT (4G LTE Wi-Fi роутер)
- USB-кабель
- Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон)
- Рекламная листовка

Работа устройства возможна только с использованием SIM-карты оператора MTC.

#### Устройство:



1. Разъем micro-USB для подключения к компьютеру или зарядному устройству.
2. Группа световых индикаторов.
3. Кнопка включения питания. Удерживайте клавишу для включения и выключения устройства.
4. Кнопка включения режима WPS (защищенное Wi-Fi соединение). Удерживайте кнопку в течение 5 секунд для включения режима WPS.
5. Слот для SIM/USIM-карты оператора MTC. Кнопка «Reset» для сброса настроек и возврата к заводским установкам.

#### Начало работы:

1. Установите SIM-карту в слот для SIM-карты, руководствуясь схемой установки на корпусе устройства.
2. Включите устройство удерживая кнопку включения 3-5 секунд.
3. Идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и ключ доступа (Wi-Fi key) указаны на стикере, на обратной стороне устройства.
4. Для настройки устройства перейдите в WEB интерфейс управления по адресу: [http:// 192.168.0.1](http://192.168.0.1)  
имя пользователя: admin  
пароль: admin
5. Роутер поддерживает проводное подключение к ПК с помощью USB-кабеля. Операционная система ПК автоматически распознает подключенный роутер и запустит Мастер установки ПО. Далее следуйте подсказкам на экране компьютера. (Если установка ПО не началась автоматически, запустите файл Auto Run.exe с виртуального CD-дисковода, который появляется при подключении роутера к ПК).

#### Меры предосторожности:

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства! Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

- Не используйте устройство в местах или помещениях, где правилами не рекомендовано или запрещено использование мобильных телефонов и ради ооборудования.
- Не допускается использование устройства вблизи точного электронного или медицинского оборудования, т.к. могут создаваться помехи в их работе.
- Не используйте и не храните устройство в местах с повышенным содержанием пыли. Пыль может стать причиной некорректной работы устройства.
- Не допускается использование устройства в случае механического повреждения корпуса или аксессуаров.

#### Гарантийный Талон

Производитель	Корпорация ЗТИ
---------------	----------------

Ф.И.О. и подпись продавца

Дата продажи:

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Фирма – продавец:

Печать продавца:

Адрес магазина:

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства защиты прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте [www.mts.ru](http://www.mts.ru).

6

- Берегите устройство от детей и домашних животных. Мелкие детали устройства при проглатывании могут вызвать удушье.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Не храните устройство в местах с повышенной температурой (рядом с обогревателем, микроволновой печью, духовым шкафом и пр.). Перегретая аккумуляторная батарея может стать причиной возгорания или взрыва.
- Соблюдайте все меры предосторожности и местные правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната и пр.), а также избегайте работы с устройством мокрыми руками.
- Не используйте устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях).

7

- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении.
- Не допускается попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами.
- Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки.
- Температура эксплуатации устройства: от 0°C до +35°C.
- Относительная влажность воздуха при эксплуатации устройства: от 20% до 90%, без конденсации.

8

**Условия транспортировки и хранения:**  
Wi-Fi роутер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +45°C и относительной влажности воздуха от 20% до 90%, без конденсации, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

**Правила утилизации:**



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих означает, что по истечении срока службы изделия или электронных аксессуаров (ЗУ, кабель, гарнитура и пр.) их нельзя утилизировать вместе

с другими бытовыми отходами. Необходимо воспользоваться специальными свалками либо пунктами по утилизации электронных устройств. Информацию о сертификации продукта, смотрите на сайте по адресу: [www.mts.ru/835FT](http://www.mts.ru/835FT)

Производитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание B2, 4/F.

Импортер: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», 109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 4. Тел. 8-800-250-0890, [www.mts.ru](http://www.mts.ru)

# 4G Wi-Fi роутер

Краткое руководство пользователя

Модель 835FT



9